

6523URCGL-84-103

Nimi: Valonsäädin
Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, Impressivo IMPRESSIVO®

Tyyppi: 6523URCGL-84-103

EAN: 4011395232125

Snro: 2619376

Kuvaus: Matala Impressivo LED-valonsäädin, sisältää kojeen ja keskiölevyn. LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.



LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomiotava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomioitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.

Sallitut kuormat:
Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V
Halogeenilamput, 230 V
Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)
Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)
Säädettävät energiansäästölamput
Hehkulamput 230 V
Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja
Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).
Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

Pakkaus: 1/10

Yksikkö: KPL

ETIM

ETIM 7 EC000025 (EC000025)

ETIM 6

Assembly arrangement	Basic element with full cover plate
Method of operation	Turn/push button
Serial dimmer	no
Type of load	Other
Substation input	yes
Light value memory	no
Applicable with button	no
Applicable with movement sensor	no

6523URCGL-84-103

Applicable with presence indicator	no
Applicable with time switch/timer	no
Applicable with transmission button	no
Applicable with infrared button	no
Mounting method	Flush mounted (plaster)
Type of fastening	Mounting with screw
Material	Plastic
Material quality	Thermoplastic
Halogen free	yes
Surface protection	Untreated
Type of surface	Matt
Colour	White
RAL-number (akin)	9010
Transparent	no
Suitable for degree of protection (IP)	IP21
Nominal power	
Nominal voltage	
Frequency	50 ... 60 Hz
Control voltage	
Width of device	
Height of device	
Depth of device	