


Langattomat anturit, paristoton ja 
langaton FT55RS-painike

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton painike, kehyksen sisämitat 55x55 mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Soveltuu ABB Jussi sarjan kehyksiin.

Toimitus sisältää yksiosaisen seinäkytkimen, kaksiosaisen seinäkytkimen (kaikki samanvärisiä), kiinnityskehukset, kiinnityslevyn, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus alareunaan. Langattomat kaksiosaiset painikkeet voivat lähettää neljä määrittävää signaalia: Painallus molempien keinukytkinten yläreunaan ja alareunaan.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalle tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55 mm:n kokoisessa kytkentärasiasassa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen. Näin voidaan myös **langattoman painikkeen valaisu FTB** kiinnittää kiinnityslevyyn takaapäin.

Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaksiosainen painike kiinnitettyä langattomaan moduuliin. Jos se halutaan vaihtaa yhteen yksiosaiseen seinäkytkimeen, keinukytkimen puolikkaat irrotetaan vetämällä niitä eteenpäin kääntämättä niitä keskelle päin. Yksiosainen seinäkytkin kiinnitetään siten, että takapuolella olevien merkintöjen 0 ja 1 paikat kohdistetaan langattoman moduuliin.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnityskehyksistä koostuva setti – pidikkeet ylä- ja alaosassa – **liimataan ensin**. Sitten kiinnitetään *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruvuamista irrota kiinnityskehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä. Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuvikiinnitykseen suositellaan uppokantaruuveja 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm:n kytkentärasioita.

Langaton moduuli on integroitu langattomaan painikkeeseen ja se voidaan opettaa salattuna kuten käyttöohjeissa on kuvattu kaikille salatuille Sarjan 61 ja FAM14 toimilaitteille. Tämä edellyttää

salattua FTWV langattoman painikkeen kytkintä.

Salausta käyttävät toimilaitteet näkyvät merkistä .

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, täyttävät direktiivin 1999/5/EY perusvaatimukset ja vastaavat muita sen sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta voidaan tilata kopio alla olevasta osoitteesta.

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 Riku Mäki 044 078 5068

 riku@eltako.com

eltako.com