


FOR2000

Nimi: **Merkinantokoje**
Pöytäkojeen pistorasia, analogiset puhelimet
Signal

Tyyppi: FOR2000
EAN: 6410070606189
Snro: 7060618

Kuvaus: Pistorasia pöytäkojeen FIP2000 liitosjohdon liittämiseen. Sisältää RJ12 tyyppisen liittimen, sekä perinteistä analogista puhelinta varten välikoskettimen, joka syyttää ovikojeen keltaisen valon, jos puhelin on varattu tai puhelin soi. Välikosketin ei toimi digitaalisen puhelimen yhteydessä, mutta voidaan käyttää digitaalisen puhelimen lisälaitteen kytkemiseen. Välikoskettimessa on lähtönä myös potentiaalivapaa vaihtokosketin, joka tekee tuotteesta yleiskäyttöisen. Kytkemätön puhelinlinja ohjaa keltaisen merkkivalon palamaan jatkuvasti. Irrottamalla sisäinen johdotus (tai johdin 5-8) saadaan valo sammumaan. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.

Pakkaus: 1/10
Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Huom.: Galvaaninen erotus heikkovirtajärjestelmien välille. Ei vahvavirtakäyttöön!

Koskettimien kuormitettavuus: 1,0 A ac/dc, 42 V ac / 60 V dc, 30 VA / W

Käyttöjännite (V): 15 - 28 V ac

Käyttölämpötila (°C): +5 ... +40

Mitat (lxxxs): 71 x 71 x 36 mm



Paino (g): 50 g

Suojausluokka: IP 20

Varastointilämpötila (°C): -40 ... +70 °C

Virrankulutus: 20 mA ac

FOR 2000



Connect analog phone line to terminals a -b.

A digital telephone line should be left unconnected

