

nedis

Tuote-esite | FM-radio

**Työmaaradio | FM | Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen |
Digitaalinen | 15 W | Näytön koko: 2.2 " | Sinivalkoinen näyttö | IPX5 |
Kantokahva | Keltainen / Musta**

Merkki: Nedis | Tuotenumero: RDFM3100YW | Product EAN number: 54 128 103 262 66

Tuotteen tekniset tiedot

Äänen lähtötyyppi	Mono
Antennin tyyppi	Ulkoinen
Audio- / video- / datayhteyksien syöttö	1x 3.5 mm
Bluetooth® versio	4.2
Esiasetetut FM asemat	20
FM taajuusalue	87.5 - 108 MHz
IP suojaluokitus	IPX5
Iskunsuojaus	Kyllä
Kaiutinkanavat	1.0
Kaiuttimen huipputeho	15 W
Kaiuttimen RMS	5 W
Kantokahva	Kyllä
Lähetystaajuuden alue	2402 - 2480 MHz
Laitteen tulovirran liittimet	DC virtaliitin
Maksimi lähetysantennin vahvistus	0 dBi
Maksimi lähetysteho	-6 dBm
Materiaali	ABS-Muovi
	Kumi
Median toisto	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Näytön koko	2.2 "
Näyttö	Sinivalkoinen näyttö
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Radion malli	Työmaaradio
Radion tyyppi	FM radio
Suurin akun toisto aika	22 tuntia
Tuetut radiotaajuudet	FM
Tulojännite	9 V DC
Tulovirta	1.0 A
Vaatii paristot (ei sisälly)	6x C/LR14
Väri	Keltainen

Väri

Virityksen tyyppi	Musta
Virrankulutus käyttötilassa	Digitaalinen
Virrankulutus valmiustilassa	8 W
Virtakaapelin pää A	0 W
Virtakaapelin pää B	C7
Virtalähteen kaapelin pituus	DC virtaliitin
	1.50 m

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	RDFM3100YW
EAN single product:	54 128 103 262 66
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	54 128 103 84 358
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Työmaaradio
	Virtakaapeli

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	200 mm	330 mm	205 mm	2540 g
4	420 mm	355 mm	420 mm	10860 g

