

Invertteri Muunneltu Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 1000 W |

General information

Lataa 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää kodinkoneita, kuten kahvinkeitimiä, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 12 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

230 V:n laitteiston käyttäminen voi tyhjentää akun paljon tavallista nopeammin. Tässä invertterissä on laturitoiminto, jolla 12 V:n lyijyhappoakun voi ladata 230 V:n pistorasian kautta.

Varusteena 2 sukopistorasiaa.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 2 sukopistorasiaa
- Laturitoiminto - lataa 12 V:n lyijyhappoakku täyteen 230 V:n pistorasiasta

Specifications

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen
Tulojännite:	12 VDC
Korkeus:	85 mm
Leveys:	210 mm
Tehokkuus:	90 %
Lähtövirran aaltomuoto:	Muunneltu siniaalto
Sulake:	Kyllä
Laitteen lähtövirran liittimet:	2



Sales information

Order code:	PIMS1000C12
Product description:	Invertteri Muunneltu Siniaalto Tulojännite: 12 VDC Laitteen lähtövirran liittimet: 2 230 V ~ 50 Hz 1000 W Lähtöliitännän huipputeho: 2400 W Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) Akkukiinnike Muunneltu siniaalto Sulake Hopea
Packaging:	Lahjapakkaus
Brand name:	Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	495 mm	140 mm	289 mm	5980 g
2	310 mm	305 mm	478 mm	13180 g

nedis

Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3)
Toimii kaukosäätimellä:	Ei
Sisääntulon tyyppi:	Akkukiinnike
Virtapistoke:	Akkukengät
Lähtöliitännän huipputeho:	2400 W
Paino:	5681 g
Lähtöteho:	1000 W
Maksimi virrankulutus:	1000 W / 2400 W
Pituus:	380 mm

Package contents

Inverteri
Virtajohto
Pika-aloitusopas