

Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 150 W |

General information

Lataa 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää sähkölaitteita, kuten kannettavia tietokoneita, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 12 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

Varusteena 1 sukopistorasia ja 1 USB-portti.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kannettavaa tietokonetta, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 1 sukopistorasia ja 1 USB-portti

Specifications

Sulake:	Kyllä
Lähtöteho:	150 W
Pistorasioiden määrä:	2
Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3) / USB
Lähtövirran aaltomuoto:	Modified Sine Wave
Liitäntä kaukosäätimelle:	Ei
Tehokkuus:	90 %
Turvaominaisuudet:	Alhaisen Varauksen Sulku-Suojaus / Lämpösuojaus / Oikosulkusuojaus / Ylikuormitusuoja / Liian Korkean Tulojännitteen Suoja / Pariston Väärän Napaisuuden Suoja
Paino:	430 g
Syötön tyyppi:	Tupakansytytinliitin
Korkeus:	69 mm
Leveys:	94 mm
Huippulähtöteho:	300 W
Pituus:	165 mm
Lähtöjännite:	230 VAC



Sales information

Order code: **PIMS15012**

Product description: Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 150 W | Lähtöliitännän huipputeho: 300 W | Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) / USB | Tupakansytytinliitin | Muunneltu siniaalto | Sulake | Hopea

Packaging: Lahjapakkaus

Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	130 mm	85 mm	190 mm	743 g
16	290 mm	360 mm	395 mm	12620 g

nedis

Package contents

Invertteri
Sulake
Pika-aloitusopas