

Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 2500 W |

General information

Lataa 230 V AC -laitteita 12 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää kodinkoneita, kuten kahvinkeitimiä, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 12 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

Varusteena 2 sukopistorasiaa.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 2 sukopistorasiaa

Specifications

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen
Tulojännite:	12 VDC
Lähtöteho:	2500 W
Leveys:	210 mm
Tehokkuus:	90 %
Toimii kaukosäätimellä:	Kyllä
Lähtövirran aaltomuoto:	Muunneltu siniaalto
Sulake:	Kyllä
Sisääntulon tyyppi:	Ruuviliitin
Laitteen lähtövirran liittimet:	2
Turvaominaisuudet:	Akun varauksen sammumissuoja / Lämpösuojaus / Lähtöjännitteen oikosulkusuoja / Ylikuormitussuoja / Liian korkean tulojännitteen suoja / Akun väärän napaisuuden suoja
Virtapistoke:	Ruuviliitin
Lähtöjännite:	230 V ~ 50 Hz



Sales information

Order code:	PIMS250012
Product description:	Invertteri Muunnettu Siniaalto Tulojännite: 12 VDC Laitteen lähtövirran liittimet: 2 230 V ~ 50 Hz 2500 W Lähtöliitännän huipputeho: 5000 W Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) Ruuviliitin Muunneltu siniaalto Sulake Hopea
Packaging:	Lahjapakkauus
Brand name:	Nedis



5|412810|300426|

Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	553 mm	258 mm	316 mm	10820 g

nedis

Pituus: 430 mm

Package contents

Invertteri
2 x DC-virtakaapeli
2 x suojus
Pika-aloitusopas