

Invertteri Muunneltu Siniaalto | Tulojännite: 24 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 4000 W |

General information

Lataa 230 V AC -laitteita 24 V DC -pistorasiasta tällä Nedis®-merkin Invertterillä. Näin voit käyttää kodinkoneita, kuten kahvinkeitintä, esimerkiksi kuorma-autossa tai veneessä ilman yhteensopivaa 24 V:n laitteistoa.

Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa lisäksi laitteita vahingoittumiselta.

Varusteena 2 sukopistorasiaa.

Features

- Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 24 V:n akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
- Pehmytkäynnistyksen piiri suojaa laitteistoa
- Varusteena 2 sukopistorasiaa

Specifications

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Hopea
Virtalähteen tyyppi:	Paristokäyttöinen
Leveys:	210 mm
Tehokkuus:	90 %
Lähtövirran aaltomuoto:	Muunneltu siniaalto
Sulake:	Kyllä
Sisääntulon tyyppi:	Ruuviliitin
Laitteen lähtövirran liittimet:	2
Turvaominaisuudet:	Akun varauksen sammumissuoja / Lämpösuojaus / Lähtöjännitteen oikosulkusuoja / Ylikuormitussuoja / Liian korkean tulojännitteen suojia / Akun väärän napaisuuden suojia
Virtapistoke:	Ruuviliitin
Lähtöjännite:	230 V ~ 50 Hz
Pistokannan tyyppi:	F (CEE 7/3)
Tulajännite:	24 VDC
Korkeus:	159 mm



Sales information

Order code: **PIMS400024**

Product description: Invertteri Muunneltu Siniaalto | Tulajännite: 24 VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 2 | 230 V ~ 50 Hz | 4000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 8000 W | Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3) | Ruuviliitin | Muunneltu siniaalto | Sulake | Hopea

Packaging: Lahjapakkauus

Brand name: Nedis



Quantity	LxWxH (mm)		Weight	
1	350 mm	275 mm	685 mm	13200 g



Maksimi virrankulutus: 4000 W / 8000 W

Pituus: 580 mm

Package contents

Invertteri

2 x DC-virtakaapeli

2 x suojus

Pika-aloitusopas